

Capteur de présence SENTIMENT

Kod Electriquo: 97577 Kod Kanlux: 26820



Dane techniczne:

- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Balance **142g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**
- Hauteur [mm] **60**
- Largeur [mm] **102**
- Longueur [mm] **102**
- Matériel **tworzywo sztuczne**
- Possibilité d'installation sur des surfaces normalement inflammables **tak**
- Angle de fonctionnement du capteur [°] **H360/V120**
- Type de capteur **3xPIR**

- Puissance maximale [VA] **2000**
- Durée maximale de fonctionnement [min] **30**
- Durée minimale de fonctionnement [s] **10**
- Portée du capteur [m] **max 10**
- Temps de fonctionnement du capteur [seconde-minute] **10-30**
- Micro-espace entre les contacts du relais **5÷25**
- Réglage du niveau d'intensité lumineuse auquel le capteur détecte un mouvement [lx] **3-2000**
- Couleur **biały**
- Tension nominale [V] **220-240 AC**
- diplôme de propriété intellectuelle **20**
- Balance **142g**
- Lieu d'application **wewnątrz**
- Carton collectif **50**
- Classe de protection contre les chocs électriques **II**
- Fréquence nominale [Hz] **50/60**
- Emplacement d'installation **do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**
- Hauteur [mm] **60**
- Largeur [mm] **102**
- Longueur [mm] **102**
- Matériel **tworzywo sztuczne**
- Possibilité d'installation sur des surfaces normalement inflammables **tak**
- Angle de fonctionnement du capteur [°] **H360/V120**
- Type de capteur **3xPIR**
- Puissance maximale [VA] **2000**
- Durée maximale de fonctionnement [min] **30**
- Durée minimale de fonctionnement [s] **10**
- Portée du capteur [m] **max 10**
- Temps de fonctionnement du capteur [seconde-minute] **10-30**
- Micro-espace entre les contacts du relais **5÷25**
- Réglage du niveau d'intensité lumineuse auquel le capteur détecte un mouvement [lx] **3-2000**

SENTO to czujnik elektroniczny służący do wykrywania ruchu. Jego wyjątkowość polega na zabudowaniu aż trzech detektorów podczerwieni w jednej czujce. Gwarantuje to niespotykaną czułość i pozwala wychwycić nawet minimalny ruch. SENTO, ze względu na nietypowe cechy, określamy jako czujniki obecności.







